


# MA-100 單頻道迷你無線喊話器

## 主要特點

- 堅固輕巧的音箱，重新設計的提把，高效率的全音域喇叭，輸出最清晰強勁的音量。
- 方便攜帶肩掛或固定裝置，適合各種場合最佳的無線大聲公！
- 共用音源輸入控制模組，標配抽取式藍牙模組、MP3 播音座及 UHF 或 ISM 頻段接收模組，接收穩定距離遠，內建淡入功能的強勁警報音。
- 抽取式鋰電池座，可自行裝填電池方便更換備用電池模組。
- 利用兩台 MA-II 的抽取式藍牙模組，可以穩定的接收手機或平板電腦的藍牙音樂，播放 TWS 無線立體音效的音樂並擴大總音量。




## 主要規格

輸出功率	D 類功放，最大輸出 60 ~ 102 W
頻響	50 Hz ~ 18 kHz
喇叭系統	全音域
接收模組	內建 UHF / ISM 5 GHz 1 組
輸入插座	6.3 Ø 麥克風及 3.5 Ø Line in 插座
輸出插座	3.5 Ø
播音模組	內建 MP3 播音座及抽取式藍牙模組
麥克風	可選購 MM-59、MM-590A。
音量控制	各種輸入音量獨立控制。
警報聲	高效率的警報音，具淡入功能。
電源供應	內建電池座可自行裝填鋰電池充電，具 DC 插座可外接 AC 電源供應器。
電池	裝填 18650 鋰電池 4 顆
待機時間	10 小時以上
電池顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量
認證及專利	具有多項新型專利，通過國內外電波法規及安規認證。
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

# MA-100D 雙頻道迷你無線喊話器

## 主要特點

- 堅固輕巧的音箱，重新設計的提把，高效率的全音域喇叭，輸出最清晰強勁的音量。
- 方便攜帶肩掛或固定裝置，適合各種場合最佳的無線大聲公！
- 共用音源輸入控制模組，標配抽取式藍牙模組、MP3 播音座及 UHF 或 ISM 頻段接收模組，接收穩定距離遠，內建淡入功能的強勁警報音。
- 抽取式鋰電池座，可自行裝填電池方便更換備用電池模組。
- 利用兩台 MA-II 的抽取式藍牙模組，可以穩定的接收手機或平板電腦的藍牙音樂，播放 TWS 無線立體音效的音樂並擴大總音量。



## 主要規格

輸出功率	D 類功放，最大輸出 60 ~ 102 W
頻響	50 Hz ~ 18 kHz
喇叭系統	全音域
接收模組	內建 UHF / ISM 5 GHz 2 組
輸入插座	6.3 Ø 麥克風及 3.5 Ø Line in 插座
輸出插座	3.5 Ø
播音模組	內建 MP3 播音座及抽取式藍牙模組
麥克風	可選購 MM-59、MM-590A。
音量控制	各種輸入音量獨立控制。
警報聲	高效率的警報音，具淡入功能。
電源供應	內建電池座可自行裝填鋰電池充電，具 DC 插座可外接 AC 電源供應器。
電池	裝填 18650 鋰電池 4 顆
待機時間	10 小時以上
電池顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量
認證及專利	具有多項新型專利，通過國內外電波法規及安規認證。
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據